



# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M180-M181

Profitez de la polyvalence d'une imprimante couleur multifonction

Obtenez des couleurs éclatantes, une polyvalence sans fil, une impression mobile facile, des vitesses d'impression élevées, le tout avec un excellent rapport qualité/prix.<sup>1,2</sup>



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M180n



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M181fw

## Points forts

- Impression, copie, numérisation, télécopie (M181fw)
- Jusqu'à 16 ppm couleur et monochrome pour format A4
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille (Auto-Off)
- Chargeur automatique de documents de 35 pages (M181fw)
- Affichage LCD 2 lignes avec pavé numérique (MFP M181fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- Mise en réseau Ethernet/sans fil (imprimante multifonction M181fw)
- HP ePrint, AirPrint, GoogleCloudPrint, Wi-FiDirect, certification Mopria

## Augmentez la polyvalence grâce à une imprimante couleur multifonction

- Profitez de vitesses d'impression élevées et d'un temps de sortie de la première page rapide.
- Passez rapidement d'une tâche à l'autre - impression, numérisation, copie et télécopie - à l'aide du chargeur automatique de documents (télécopie et chargeur automatique de documents disponibles sur les M181fw uniquement).
- Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.<sup>3</sup>
- Imprimez facilement et rapidement, directement depuis le panneau de commande.

## Pour en savoir plus. Performances et protection.

- Vous pouvez compter sur une couleur de haute qualité avec les cartouches de toner HP originales grâce à JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec la technologie antifraude.
- Enchaînez rapidement les tâches d'impression dès la première utilisation, à l'aide des cartouches de toner préinstallées HP d'origine.

## Impression mobile et numérisation en toute simplicité – avec l'application HP Smart

- Imprimez et numérisez à partir de votre smartphone et commandez un nouveau toner en toute simplicité avec l'application HP Smart.<sup>5</sup>
- Faites confiance à votre connexion grâce à la performance constante du Wi-Fi® double bande.<sup>2</sup>
- Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.<sup>6</sup>
- Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'impression de votre smartphone ou votre tablette pour imprimer.



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless



Low energy



Auto on/off



Mobile printing

## Présentation du produit

### Illustration : imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M181fw

1. Panneau de commande LCD à 2 lignes, 26 boutons
2. Bac de sortie 100 feuilles
3. Bac d'alimentation de 150 feuilles
4. Le chargeur automatique de documents 35 feuilles peut gérer un format de papier de 21,6 x 35,6 mm au maximum
5. Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
6. Wi-Fi Direct®
7. Accès facile aux toners par la porte avant
8. Impression mobile facile avec l'application HP Smart
9. Prise d'alimentation
10. Port USB 2.0
11. Port Ethernet
12. Mise en réseau sans fil double bande
13. Ports de télécopie



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M180n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M181fw
Référence du produit	T6B70A	T6B71A
Fonctions	Impression, copie et numérisation	Impression, copie, numérisation et télécopie
Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 16/16 ppm (monochrome/couleur)	Jusqu'à 16/16 ppm (monochrome/couleur)
Panneau de commande	Affichage LCD avec clavier 6 touches	Affichage LCD 2 lignes avec clavier 26 touches
Mise en réseau	Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11 b/g/n
Capacité du bac d'alimentation automatique	Non disponible	35 feuilles
Rendement de la cartouche, monochrome/couleur (en pages)	Dans la boîte : ~800/700 A : ~1 100/900	Dans la boîte : ~800/700 A : ~1 100/900
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	<b>CF530A</b> HP 205A toner LaserJet noir authentique 1 100 pages
	<b>CF531A</b> HP 205A toner LaserJet Cyan authentique 900 pages
	<b>CF532A</b> HP 205A toner LaserJet Jaune authentique 900 pages
	<b>CF533A</b> HP 205A toner LaserJet Magenta authentique 900 pages
	<b>CG964A</b> Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
	<b>CG965A</b> Papier brillant laser professionnel HP 150 gsm - 150 feuilles/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP110</b> Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP370</b> Papier laser couleur HP 90 g/m² - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
Services et assistance	<b>UH761E</b> HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes LaserJet
	<b>UH757E</b> HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet
	<b>UH764E</b> HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes LaserJet
	(UH761E - disponible dans tous les pays de l'EMEA à l'exception du MO, de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, d'Israël, de la Turquie, UH757E - disponible en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie, UH764E - disponible au MO, en Afrique, en Afrique du Sud, en Israël, en Turquie)

## Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M180n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M181fw
Référence du produit	T6B70A	T6B71A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, numérisation, télécopie
Panneau de commande	LCD ICON 7 segments avec 6 boutons (haut, bas, copie couleur, copie monochrome, paramètres, annuler) et 6 voyants lumineux (prêt, erreur, toner CMJN faible)	Ecran LCD 2 lignes avec 26 touches (chiffres de 0 à 9, astérisque, dièse, gauche, droite, OK, annuler, retour, configuration générale, sans fil, copie couleur, copie monochrome, nombre de copies, clair/foncé, configuration de la copie, démarrage de fax et renumérotation) et 3 voyants (prêt, erreur, sans fil)
<b>Impression</b>		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 16 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 16 ppm	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 16 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 16 ppm
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 11,8 secondes seulement; <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 13,7 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 12,9 secondes seulement; <b>Couleur (A4, veille):</b> En 14,2 secondes seulement	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 11,8 secondes seulement; <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 13,5 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 12,9 secondes seulement; <b>Couleur (A4, veille):</b> En 14,1 secondes seulement
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30 000 pages (A4); <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 150 à 1 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Mise en réseau Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, application HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	Impression sans fil ; Mise en réseau Ethernet ; Impression directe sans fil ; HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Certification Mopria ; Google Cloud Print ; Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Application HP Smart ; HP JetAdvantage Secure Print
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PCLm PDF, URF	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; <b>Zone d'impression maximale:</b> 216 x 356 mm	
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	
<b>Copier</b>		
Vitesse de copie	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 16 ppm; <b>Couleur (A4):</b> Jusqu'à 16 ppm	
Caractéristiques de copie	Nombre de copies ; Réduction/agrandissement ; Plus clair/plus foncé ; Optimisation ; Format de papier ; Type de papier ; Mode brouillon ; Réglages de l'image ; Définition de nouveaux paramètres par défaut ; Restauration des valeurs par défaut <b>Nombre maximum de copies:</b> Jusqu'à 99 copies; <b>Résolution de copie:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %	Nombre de copies ; Réduction/agrandissement ; Plus clair/plus foncé ; Optimisation ; Papier ; Copie multipage ; Assemblage ; Mode brouillon ; Réglages de l'image ; Définition de nouveaux paramètres par défaut ; Restauration des valeurs par défaut <b>Nombre maximum de copies:</b> Jusqu'à 99 copies; <b>Résolution de copie:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %
<b>Numériser</b>		
Vitesse de numérisation <sup>3</sup>	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 14 ppm	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 14 ppm
Format du fichier de numérisation	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Caractéristiques du scanner	<b>type de scanner:</b> À plat <b>Technologie de numérisation:</b> Capteur d'image par contact (CIS); <b>Modes de numérisation:</b> Copie ; Logiciel HP Scan ; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; <b>Version Twain:</b> Version 1.9 (Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Non; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 1 200 ppp	<b>type de scanner:</b> A plat, chargeur automatique de documents <b>Technologie de numérisation:</b> Capteur d'image par contact (CIS); <b>Modes de numérisation:</b> Copie ; Logiciel HP Scan ; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; <b>Version Twain:</b> Version 1.9 (Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Non; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat)
Zone de numérisation	<b>Format minimal du support (à plat):</b> 50 x 50 mm <b>Format maximale du support (à plat):</b> 215,9 x 297 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits (couleur) ; 8 bits (monochrome) / 256	
<b>Télécopier</b>		
Télécopier <sup>4</sup>	Non	Oui, 33,6 kbps
Caractéristiques de télécopie		<b>Mémoire de télécopie:</b> Jusqu'à 1 300 pages <b>Résolution de télécopie:</b> Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 300 x 300 ppp; <b>Numérotation rapide:</b> Jusqu'à 120 numéros; <b>Certification Télécom:</b> Télécommunications (télécopie) : ES 203 021 ; autres homologations Télécom spécifiques selon les pays. Télécommunications sans fil : UE RED 2014/53/UE ; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17 : V3.1.1 ; EN 300 328 : V2.1.1 / EN301 893 V2.0.7 ; CEI 62311:2007/EN62311:2008
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur		Rappel automatique, envoi retardé, retransmission de fax, interface TAM, détection de sonnerie distincte, assistant de page de couverture (logiciel uniquement), blocage de télécopie, codes de facturation, invitation à émettre, réception d'interrogation, rapports d'activité de fax, réglage de préfixe de numérotation
Vitesse du processeur	800 MHz	
<b>Connectivité</b>		
Standard	Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré ;	Port USB 2.0 haut débit ; port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré, 802.11 n sans fil 2,4/5 GHz ; Port de télécopie
Sans fil		Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré ; Authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x ; Chiffrement via AES ou TKIP ; WPS ; Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression Web; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6	
Fonctions réseau	Oui, via Ethernet 10/100 Base-TX intégré ;	Oui, via Ethernet 10/100 Base-TX intégré ; Authentification via 802.11x
Mémoire	<b>Standard:</b> Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo; <b>Maximum :</b> Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo	

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M180n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M181fw
Référence du produit	T6B70A	T6B71A
<b>Gestion des supports</b>		
Nombre de bacs papier	<b>Standard: 1; Maximum: 1</b>	
Types de supports	Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales	
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> 76 x 127 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Exécutif (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Carte postale (JIS) (100 x 147); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm);	<b>Personnalisée (métrique):</b> 76 x 127 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Exécutif (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Carte postale (JIS) (100 x 147); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm); <b>Chargeur automatique de documents:</b> A4; LTR; LGL
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation de 150 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 100 feuilles	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation de 150 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 100 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> En standard, 35 feuilles
Grammage du support	60 à 163 g/m <sup>2</sup> (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m <sup>2</sup> et HP mat 200 g/m <sup>2</sup> autorisés dans le pilote; 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m <sup>2</sup> et HP mat 200 g/m <sup>2</sup> autorisés dans le pilote; <b>Chargeur automatique de documents:</b> 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m <sup>2</sup> et HP mat 200 g/m <sup>2</sup> autorisés dans le pilote; 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m <sup>2</sup> et HP mat 200 g/m <sup>2</sup> autorisés dans le pilote;	
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Hauteur de la pile : 15 mm (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1	<b>Bac 1:</b> Hauteur de la pile : 15 mm (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1 <b>Chargeur automatique de documents:</b> En standard, 35 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm Transparents: Hauteur de la pile 10 mm <b>Maximum:</b> Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm)	
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge. Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, port USB. Linux (pour en savoir plus, consultez la page <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge. Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, port USB. Linux (pour en savoir plus, consultez la page <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge; <b>Mac:</b> Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, port USB.	
<b>Logiciels fournis</b>	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), assistance HP Web Services (HP Connected), configuration du périphérique et logiciel, HP Printer Assistant, programme d'amélioration des produits HP, manuels d'utilisation en ligne, pilote HP Scan, application HP Scan, pilote HP Fax, application HP Fax. Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : Ecran d'accueil, dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet	
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3	
<b>Gestion d'imprimante</b>	Assistant d'impression HP (UDC); HP Utility (Mac); Boîte à outils pour les appareils HP; HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum:</b> 420 x 380 x 292,6 mm; <b>Maximum:</b> 420 x 435 x 295 mm	<b>Minimum:</b> 420 x 380 x 341,2 mm; <b>Maximum:</b> 435 x 435 x 343 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Poids de l'imprimante	15,7 kg	16,3 kg
Poids du colis	18,4 kg	19,5 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 30 °C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR	
<b>Stockage</b>	<b>Température:</b> -20 à 40°C; <b>Humidité:</b> 0 à 95% HR	
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,2 B(A) (monochrome); 6,3 B(A) (couleur) <b>Pression sonore émise:</b> 48 dB(A) (monochrome); 49 dB(A) (couleur)	
<b>Alimentation<sup>5</sup></b>	<b>Configuration requise:</b> Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consommation électrique:</b> 337 W (impression active), 8,0 W (prêt), 1,0 W (veille), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (Auto-Off/mise en marche manuelle), 1,0 W (Auto-Off/Wake on LAN); <b>Consommation d'électricité typique<sup>6</sup>:</b> Energy Star : 0,493 kWh/semaine; Blue Angel : 0,531 kWh/semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré)	<b>Configuration requise:</b> Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consommation électrique:</b> 337 W (impression active), 8,0 W (prêt), 1,0 W (veille), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (Auto-Off/mise en marche manuelle), 1,0 W (Auto-Off/Wake on LAN); <b>Consommation d'électricité typique<sup>6</sup>:</b> Energy Star : 0,493 kWh/semaine; Blue Angel : 0,523 kWh/semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré)
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010 ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010 CECP
<b>Contenu de l'emballage<sup>7</sup></b>	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M180n; Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (capacité 700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome); Guide d'installation; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M181fw; Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (capacité 700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome); Guide d'installation; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Câble d'alimentation; Câble USB
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Pour plus d'informations sur les exigences locales d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

<sup>3</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme.

<sup>4</sup> Résultats basés sur les rendements de cartouches pour l'imprimante HP 201A par rapport aux toners HP LaserJet 204A authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnabouthp>.

<sup>5</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'appareil mobile. Pour connaître la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour plus de détails, consultez le site <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>6</sup> Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

<sup>4</sup> Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevées requièrent plus de temps et de mémoire.

<sup>5</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

<sup>6</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

<sup>7</sup> Cartouches de démarrage fournies, rendement de 800 pages en monochrome et de 700 pages en couleur composite (C/M).



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

